

ชุดประหยัด (Economy Set)

หมวดปัญหา : บัตรเสีย หัวอ่านเสื่อม ทรนปลอมแปลงบัตร ด้วยเทคโนโลยีบัตรไร้การสัมผัส



B/C Economy Set ประกอบด้วย

1. เครื่องอ่านบัตร รุ่น TW-521 (60,000 ใบ) , TW-522 ใช้บัตรพร้อมรหัสได้ 500 ใบ
2. ชุดจ่ายไฟ สำรองไฟดับได้นาน 6-7 ชั่วโมง
3. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 300 ปอนด์ ใช้กับประตูอลูมิเนียม,ไม้
4. สวิตช์กดออก เปิดจากภายใน
5. สัญญาณไซเรน เปิดประตูค้าง


เครื่องควบคุมการเข้าผ่านประตู โดยใช้บัตรความถี่(Proximity Reader) รุ่นTW-521 / TW-522

คุณสมบัติ (Specification) TW-521 / TW-522

1. ระยะอ่านบัตร : 7-14 เซนติเมตร
2. Power Supply : 12 VDC \pm 10%
3. คลื่นความถี่ที่อ่านบัตร 125 KHz
4. ความเร็วในการอ่าน 2 K Bps
5. ทำงานได้ในความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่าง 0-90% RH
6. มี 2 รุ่น
 - * TW-521 ใช้บัตรอย่างเดียวได้ 60,000 ใบ และใช้รหัสอย่างเดียว 5 รหัส
 - * TW-522 ใช้บัตรพร้อมรหัส ได้ 500 ใบ
7. ทำงานแบบ Stand Alone
8. มี LED แสดงสถานะ 2 สี
9. มี 2 Input ใช้ต่อกับสวิตช์ กดออก (Exit Switch) และ Security Zone
10. มี 3 Output ใช้กับอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า สัญญาณเตือนภัยและ อุปกรณ์ดักจับการรบกวนหัวเครื่อง
11. ขนาด 12.3x10.7x2.1 เซนติเมตร น้ำหนัก 200 กรัม สีเขียว



Power Supply & Battery



กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 300 ปอนด์



สัญญาณเตือนภัยและเซนเซอร์

TW-552 / TW-551



สวิตช์กดออก EG-11

คุณสมบัติ (Specification) บัตรความถี่ระยะไกล (ไร้การสัมผัส)

1. เป็นบัตรหรือพวงกุญแจ ที่ใช้ส่งข้อมูลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่
2. ส่งสัญญาณข้อมูลโดยใช้คลื่นวิทยุ
3. ความถี่ในการอ่านบัตร 125 KHz
4. ขนาดบัตร
 - TW-552 : 8.6x5.5x0.2 เซนติเมตร (ชนิดหนา)
 - TW-551 : 8.6x5.5x0.08 เซนติเมตร (ชนิดบาง)
 - TW-554 : ชนิดพวงกุญแจขนาด 3 เซนติเมตร
5. ทำงานในอุณหภูมิระหว่าง -55°C ถึง 80°C
6. ทำงานในความชื้นสัมพัทธ์ 0-90% RH
7. มีตัวเลขแสดงเลขที่บัตร
8. รุ่น TW-552 มีช่องใส่ตัวหนีบ

พวงกุญแจอัจฉริยะ:

Key Card Model
 ทำจากพลาสติกชนิดด้วยวัสดุ ABS และ PVC
 สามารถนำมาใช้ มีหลายรูปแบบใหม่อีกให้
 เลือกสีกันไว้ตามความต้องการของคุณเอง
 สามารถเลือกบรรจุ Proximity , Mifare , Temic
 (Contactless Smart Chip Module) ได้ตามต้องการ